

Spannungsreflexionsfaktor $ r $	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
Leistungsreflexionfaktor $ r^2 $	0	0,01	0,04	0,09	0,16	0,25	0,36	0,49	0,64	0,81	1
Stehwellenverhältnis (VSWR) $s$	1	1,2	1,5	1,9	2,3	3	4	5,7	9	19	$\infty$
Nutzbare Leistung am Lastwiderstand %	100	99	96	91	84	75	64	51	36	19	0
Reflektierte Leistung (Verlust) %	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100
Rückflußdämpfung dB	$\infty$	-20	-14	-10	-8	-6	-4	-3	-2	-1	0
Gegenüberstellung der Reflexionsfaktoren, des Stehwellenverhältnisses, der nutzbaren bzw. "verlorenen" Leistung und der Rückflußdämpfung - Zahlenstrahldarstellung - gerundet											